



OSRAM DULUX® EL SENSOR



Новинка!
Новинка!

Новинка!
Новинка!

Наименование изделия	Код изделия	W	V	Hz			
OSRAM DULUX® EL SENSOR							
DULUX EL SENSOR 11 W/827 E27	4008321 102300	11	220-240	50 ... 60	90	LUMILUX теплый белый	
DULUX EL SENSOR 15 W/827 E27	4050300 451299	15	220-240	50 ... 60	120	LUMILUX теплый белый	
Наименование изделия		Ra	Im		\varnothing d [mm]	l [mm]	
DULUX EL SENSOR 11 W/827 E27		1B	630	E27	45	122 ± 3	10
DULUX EL SENSOR 15 W/827 E27		1B	900	E27	45	129 ± 3	10

Лампы OSRAM DULUX® EL *SENSOR* не предназначены для использования с диммерами, при постоянном напряжении и с электронными переключателями. При наружном освещении применять только в закрытых светильниках без воздуха.



Лампа OSRAM DULUX® EL *SENSOR* автоматически включается в темноте и снова выключается при дневном свете. Датчики света распознают дневной свет по его спектру.

- Интеллектуальная технология с использованием микропроцессора.
- Невосприимчивость к паразитному свету.
- Средний срок службы согласно IEC: 15 000 ч.





Наименование изделия	Код изделия	W	V	Hz	
DINT SENSOR STICK 11W/825 E27	4008321102300	11	220-240	50...60	90
DINT SENSOR MIBA 11W/825 E27	4008321377722	11	220-240	50...60	90
DINT SENSOR STICK 15W/825 E27	4050300451299	15	220-240	50...60	120

Наименование изделия		lm		d [mm]	l [mm]		No.
DINT SENSOR STICK 11W/825 E27	Теплый комфортный	600	E27	45	120	10	1
DINT SENSOR MIBA 11W/825 E27	Теплый комфортный	630	E27	60	114	10	2
DINT SENSOR STICK 15W/825 E27	Теплый комфортный	850	E27	45	132	10	1

Идеально подходит для автоматического экономичного и надежного длительного освещения. Лампа OSRAM DULUX® INTELLIGENT SENSOR автоматически включается в темноте и выключается при дневном свете. Датчики света распознают дневной свет по его спектру.

- НОВИНКА: Теплый комфортный – теплый свет энергосберегающей лампы аналогичен свету лампы накаливания
- Средний срок службы ламп OSRAM DULUX® INTELLIGENT SENSOR согласно IEC: до 20000 ч (последовательность коммутационных циклов: 165 мин вкл., 15 мин выкл.), это соответствует 20 годам при работе в течение около 2,7 часа в день
- Средний срок службы ламп OSRAM DULUX® INTELLIGENT SENSOR MINI BALL составляет до 10000 ч (последовательность коммутационных циклов: 165 мин вкл., 15 мин выкл.), это соответствует 10 годам при работе в течение около 2,7 часа в день
- Предлагаются различные формы: трубчатая, форма mini ball
- Интеллектуальная технология с использованием микропроцессора
- Невосприимчивость к паразитному свету

Лампы OSRAM DULUX® INTELLIGENT SENSOR не подходят для работы с внешними диммерами и электронными выключателями.

Для наружного освещения использовать только в закрытых светильниках без воздуха.

